

## Zasady bezpiecznego używania koncentratora tlenu

1. Nie używać koncentratora w sąsiedztwie otwartego płomienia i źródła ciepła.
2. Nie wolno palić tytoniu w otoczeniu aparatu i pacjenta oddychającego tlenem.
3. Nie używać aparatu w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pole magnetyczne.
4. Koncentrator tlenu powinien pracować w temperaturze otoczenia w zakresie od 5 do 35°C.
5. Nie zmieniać przepływu tlenu ustalonego przez lekarza.
6. Nie wolno czyścić urządzenia w czasie pracy.
7. Do czyszczenia aparatu używać suchej ściereczki lub wilgotnej gąbki.
8. Nie stosować przedłużaczy ani innych elementów pośredniczących w zasilaniu.
9. Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek i modyfikacji na własną rękę.
10. Nie wolno rozkręcać obudowy aparatu czynności – grozi utratą gwarancji.
11. Podczas pracy koncentratora nie można przykrywać, zasłaniać lub chować.
12. Koncentrator nie nadaje się do użytku razem z nawilżaczem, nebulizatorem ani w połączeniu z innym sprzętem. Może to pogorszyć funkcjonowanie i/lub spowodować uszkodzenie.
13. Bateria powinna być naładowana ok. 70% w celu podtrzymania swoich właściwości. Zalecamy kontrolę stanu baterii raz na miesiąc jeśli urządzenie nie jest użytkowane. Pozostawienie koncentratora z rozładowanym akumulatorem na ok 90 dni grozi bezpowrotnym wyeksploatowaniem baterii.
14. Urządzenie powinno być przechowywane, eksploatowane i transportowane w pozycji pionowej.
15. Minimalny czas pracy koncentratora to 30 minut. Urządzenie jest przystosowane do ciągłej pracy 24 godziny/dobę.

**Użytkownik jest zobowiązany do stosowania ustalonych reguł i jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt.**